

CENTURION



CENTURION

D6 SMART



El equilibrio perfecto entre seguridad y protección.



Haz tu vida más fácil con el nuevo motor de puerta D6 SMART.



Tomando lo que hemos aprendido durante más de 30 años de ser líderes del mercado en automatización de acceso, le ofrecemos una solución que le brinda todo, desde informes inteligentes hasta fácil configuración y operación basada en dispositivos móviles.

Con una comodidad y un control insuperables a su alcance, **le encantará usar el D6 SMART.**

Todas las características tecnológicas más innovadoras

- Receptor NOVA multicanal integrado con memoria para 1500 botones.
- Inalámbrico y sin esfuerzo: fácil instalación y configuración desde su teléfono inteligente.
- Sistema de 24 V capaz de realizar más operaciones y ofrecer respaldo de batería extendido y autonomía en caso de falla de energía.
- Jaula nueva y mejorada a prueba de robos con un diseño patentado que ofrece seguridad y tranquilidad excepcionales.
- Sensor de vibración que se puede conectar a un dispositivo de terceros para notificarle en caso de que el motor de la puerta esté siendo manipulado.
- Cargador de batería inteligente con diagnóstico integrado y comunicación SMART entre el cargador y el controlador.
- Sistema de control de posición mejorado que incorpora tecnología de efecto Hall, altamente resistente a interferencias.
- Entradas y salidas configurables individualmente.
- Liberación manual de acción única, cómoda e intuitiva.


D6 SMART



Especificaciones técnicas	D6 SMART
Voltaje de entrada (1).	90 V - 240 V CA +/-10 % a 50 Hz.
Consumo de corriente (red eléctrica).	200 mA.
Salida de corriente del cargador de batería.	1.3A.
Número máximo de operaciones por día.	150.T
Ciclo de trabajo - Red eléctrica presente (2,3).	50%.
Voltaje del motor.	24 V CC.
Alimentación del motor (5).	Funciona con batería (capacidad estándar: 2 x 12 V).
Consumo de corriente (motor a carga nominal).	13A.
Corrientes de entrada/salida (consumo máximo de corriente de los accesorios).	
06E/S 1-4.	100 mA (12/24 V).
E/S 5 y 6.	Pulso de 3 A (12/24 V) 10 s.
Fuerza de empuje del motor - arranque.	30 kgf.
Fuerza de empuje del motor (nominal).	17 kgf.
Masa de la compuerta - máxima.	600 kg.
Longitud de la puerta - máxima.	100 metros.
Velocidad de la compuerta (varía con la carga) (4).	35 m/min a 17 kgf.
Anulación manual.	Bloqueable con liberación de llave.
Funcionamiento en modo de espera con 2 baterías de 7 Ah (28 W).	
Medio día (5, 6).	209 (Ahorro de energía)/ 102 (Normal).
Día completo (5, 6).	183 (Ahorro de energía)/ 79 (Normal).
Detección de colisiones.	Electrónico.
Rango de temperatura de funcionamiento.	-15°C a +50°C.
Tipo de receptor incorporado.	Receptor multicanal con salto de código y adición y eliminación selectiva.
Capacidad de almacenamiento del código del receptor (7).	1500 controles remotos.
Frecuencia del receptor.	433,92 MHz.
Grado de protección.	IP55.
Masa de la unidad empaquetada (con kit estándar, pero sin bastidor ni batería).	9,1 kilogramos.
Dimensiones del embalaje (con kit estándar, pero sin bastidor ni batería).	325 mm de ancho x 244 mm de profundidad x 445 mm de alto.

1. Puede funcionar con suministro solar; consulte a su distribuidor local para obtener ayuda.
2. Basado en una temperatura ambiente de 25 °C y una unidad que no esté expuesta a la luz solar directa.
3. Basado en una fuerza de empuje del motor de menos del 50 % de la nominal (fuerzas de arranque y funcionamiento).
4. Las velocidades de apertura y cierre de la puerta se pueden configurar para que funcionen más lentamente según los requisitos de las instalaciones individuales.
5. Se puede aumentar la capacidad de la batería para tiempos de espera más prolongados.
6. Basado en una puerta de 4 m, sin incluir todos los accesorios.
7. Se pueden usar varios botones por control remoto.

**CHAT WITH A
SUPPORT
PROFESSIONAL**



**LEARN MORE
ABOUT THE SMART
ECOSYSTEM**



**DOWNLOAD OUR
MOBILE APPS**



**BECOME A
SMART CERTIFIED
INSTALLER**

